

XENON SEARCH LIGHT

NICHIDO

防雨・防塵型 (IP55)

キセノン H.I.D. サーチライト

2ウェイ電源型 (内蔵バッテリー&外部電源)

35W キセノン球

取扱説明書

この度は、日動工業のキセノンH.I.Dサーチライトをお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、適切な取扱いと保守をおこなってください。また、取扱説明書はいつでも取出せるよう大切に保管してください。

- 収納ハードケース
- 本体
- ショルダーベルト
- ワイドレンズ
- 保護レンズ (本体取付)
- リチウムイオンバッテリー (内蔵)
- 予備バッテリーケース
- シガーソケット対応
予備バッテリー接続ケーブル
- 接続コード
- ACアダプター




リチウムイオン
バッテリー

シガーソケット
外部電源

HIDL-35W-BA

日動工業株式会社

キセノン(H.I.D)サーチライトの特長



パワフルH.I.Dキセノン球

- 同等品の中でも最上位のパワフルなH.I.Dキセノン球懐中電灯!
- 光の到達距離 約600m! 300m先でも新聞がクッキリ読めます!(当社計算値)

本 体

- 本体は耐衝撃性ナイロン仕様のため、衝撃に対して強い耐久性があります。(ISO 6535-3.6適合)
- 本体ガラス部は強化ガラスを採用、耐久性抜群です。(ISO 6535-3.6適合)

※ガラス面を保護するための保護レンズが取付けてあります。

収納ハードケース(高密度ポリエチレン)

- 軽量コンパクト、落としても壊れないハードケース!
- 高密度ポリエチレンを使用し耐衝撃性抜群!
- 予備バッテリー収納可能!

ワイドレンズ

- 用途に応じて保護レンズ(スポット)とワイドレンズが選べます。



充電機能

- 充電状態がひと目でわかるLEDランプ付きバッテリー内蔵!
- 満充電状態で連続2時間使用可能!

別売オプション使用でさらに便利さUP!!

バッテリーホルダー

HIDL-SB-7AH [7AH] 約1時間連続点灯可能
HIDL-SB-17AH [17AH] 約3時間連続点灯可能



7AH



バッテリーホルダーを
接続した場合

予備

リチウムイオンバッテリー
HIDL-B 6400mAh(付属品)
HIDL-B-96 9600mAh(2.5時間点灯)



予備 バッテリーケース HIDL-BC

急速充電器 NB-3A



電源スイッチ付

- 7AH 充電時間 / 4~5時間
- 17AH 充電時間 / 10~11時間
- 入力電圧 100V 50/60Hz 60VA
- 出力電圧 DC12V
- 充電電流 2.8A

100V用 シガーアダプター HIDL-CA



100V用安定器 HID-PW-1



セットで使うと100Vから連続使用できます。

操作方法

※購入初期はバッテリーが完全放電している場合がありますので最初に必ず充電をおこなってから使用してください。
※バッテリーは必ず3か月に1度充電してください。過放電になると充電ができなくなります。

■充電の方法

※バッテリーは本体に内蔵しています。
裏蓋を開けACアダプターをバッテリーに差込み、ACアダプターの電源を差込みます。
●バッテリーランプが赤／充電中
●バッテリーランプが緑／充電完了
※充電完了後、放置していても過充電になりません。
充電時間 4～6時間



■バッテリーの取付方法

本体の裏蓋を開け、方向を確認して差込み裏蓋を閉めてください。



■点灯・消灯

天面のスイッチを押してON・OFFを操作してください。

■バッテリーのはずし方

本体の裏蓋を開け、傾けバッテリーを抜いてください。はずす際にバッテリーを落とさないように気をつけてください。

※バッテリーを本体から取りだして保管する場合はバッテリーケースに入れてください。



その他にも、外部電源を使用することができます。

■シガーソケット対応予備バッテリー
接続ケーブルを使用の場合

車のシガーソケットに接続するだけで
すぐにご使用いただけます。

■別売オプション
バッテリーショルダーを使用の場合



※3か月に一度は充電が必要です。

※外部電源に切替えをする場合は、必ず消灯してからおこなってください。

メンテナンス

■レンズの温度が下がってから柔らかい布などで汚れを拭取ってください。

その際、溶剤などは絶対に使用しないでください。

■バッテリー・交換球の購入は、販売店もしくは、当社までお問い合わせください。

■使用後は、30分ほど待ってから充電をしてください。

⚠ 使用上の注意

安全に使用していただくために、次のことをお守りください。

- 本製品を長く使用していただくためにも、スイッチのON-OFFをくり返さないでください。
やむを得ずおこなう際は、5分以上間隔を開けてください。
- 本製品に差込むバッテリーは、専用のものを使用してください。(HIDL-B・HIDL-B-96)
- 外部電源に切替えをする場合は、必ず消灯してからおこなってください。
- 充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障・発火の原因になります。
- 本製品は防雨型です。防水型ではありませんので、水中では使用しないでください。
- 長期間使用しない場合は、本体からバッテリーを抜いて保管してください。
3か月毎に必ず満充電にして保管してください。
- 満充電の後でも、点灯時間が明らかに短い場合はバッテリーを交換してください。
- ご使用後はレンズが高温になっているので、絶対にふれないでください。やけどの原因になります。
- 点灯中や消灯直後は、本体が発熱していますが、異常ではありません。
- レンズが割れていたり、はずれているときは点灯させないでください。ケガの原因になります。
- オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気では使用しないでください。
- 可燃物が隣接する場所、粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。
- 故障の場合は当社へご連絡ください。

■仕様

連続点灯時間	2時間	10m照度	4144Lx
充電電圧	100V	色温度	4300K
充電時間	4~6時間	充電保護	過充電および過放電保護
バッテリー	リチウムイオン14.4V6400mAh	ケース	高密度ポリエチレンケース+化粧箱
使用バルブ	H.I.Dキセノン球 35W	本体材質	耐衝撃性ナイロン、ジュラルミン反射板
球寿命	2500±500時間		透明硬質ガラスレンズ
使用環境温度	-10℃~45℃	サイズ	W130×D283×H184mm
		質量	2.5kg(灯具のみ) / 4.3kg(ケース含む)

1. 製品および取扱説明書の記載事項に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後、表記の期間、無償修理または交換のみさせていただきます。
保証期間は「**お買い上げ日より1年間**」です。
2. 保証期間内でも次の場合は、有償にて修理または交換となります。
イ. 異常電圧や指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障。
ロ. 法令および取扱説明書に違反した使用や誤用・乱用など取扱い不注意による故障。
ハ. 火災・地震・水害および落雷その他天災地変や盗難などの災害による故障。
ニ. 使用上の不備や不当な修理・改造および使用不可の場所での使用が起因する故障。
ホ. 使用中に生じた傷など外観上の変化。
ヘ. 本書の提示がない場合。
3. 遠隔地への出張修理をおこなった場合には出張に要する実費を申し受ける場合もあります。
4. 交換の必要が生じた場合は、製品に本書を添えてお買い上げ店へご持参または、当社へ直接ご送付ください。
5. 故障原因確認のため、修理・交換前の部品および製品は、販売店もしくは当社にて引取らせていただきます。

本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

バッテリーおよび、交換球は保証期間内であっても、有償となります。

保証規定

保証書	商品名	キセノン H.I.D サーチライト		保証期間	お買い上げ 年月日より	
	お住所			販売店名	年	1 年
	様氏名	電話		販売店住所	月	日
	型式	HIDL-35W-BA		ロットNo.		
総発売元  日動工業株式会社						

総発売元 日動工業株式会社

- 本社 〒572-0076 大阪府豊屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 〒003-0822 札幌市白石区菊水元町二条2-3-1 TEL.011(871)0577代 FAX.011(871)0579
- 東京営業所 〒135-0016 東京都江東区東陽4-8-14 TEL.03(5683)4010代 FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 〒454-0848 名古屋市中川区松ノ木町1-3-22 TEL.052(351)3666代 FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 〒572-0076 大阪府豊屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-1-7-32 TEL.092(474)7955代 FAX.092(474)6329